

## Scheda Tecnica EJ-501TM-40

### serie WT-300, WT-300 G2 e WT-500

Trasmettitore ad impugnatura 40 canali PLL Freq-863-865 MHz per sistemi di traduzione simultanea della serie WT-300 / WT-300 G2 e WT-500 –

Potenza di trasmissione 10mW – Portata 80 m. in condizioni ottimali – alimentazione 2x batteria stilo AA Ni-MH Low self discharge ricaricabile, 2x AA Alkalina 1,5V.

Batterie: NON INCLUDE

Dimensioni: 37x200 mm. – Peso: 140 gr.con batterie



<b>DATA SHEET:</b>	
<b>EJ-501TM-40</b>	<b>MIC impugnatura</b>
<b>Compatible with</b>	<b>WT-300 - WT-300 G2 - WT-500</b>
Mike	Condenser capsule
Frequency range	863 ~ 865 MHz
Adjustable channels	40 channels
Antenna	built-in
RF output	10 mW
AF controls	Talk / Mute button
Battery	2 AA 1.2 V (Ni-MH. 1600 mAh), 2 AA 1.5V (Alkaline)
Battery life Ni-MH. rechargeable	13 hours typical
Battery life Alkaline disposable	20 hours typical
Power requirements	100~240V AC / 12V DC, 2A; switching power supply
Dimensions (D x W x H)	37 x 200 mm
Weight	140 gr (with batteries)